



## **Активный микрофон MIC-03**



### **Паспорт изделия**

#### **Микрофон проводной активный электретный**

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.



Основные технические данные

Модель	МІС-03
Тип микрофона	Активный
Предварительный усилитель	Есть
Шумоподавление	Есть
Акустическая дальность	До 10 м
Частотный диапазон	20-22000Гц
Длина линии	до 3000 м
Регулировка усиления	АРУ
Напряжение питания	9-12В DC
Ток потребления	до 20мА
Размер/ Масса	37х15 мм
Рабочая температура (при влажности воздуха от 10 -60% без образования конденсата)	от -30°С до 60°С

\*Для передачи аудио сигнала рекомендуется использование микрофонного экранированного кабеля.



---

## Гарантия

Срок гарантии на оборудование XM составляет 12 месяцев

### Указания по безопасной эксплуатации

#### 1. Напряжение питания

1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

#### 2. Условия эксплуатации

2.1 Строго соблюдайте установленный для данного микрофона температурный режим.

2.3. Не устанавливайте микрофон:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

2.4. Не стоит размещать микрофон в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей.

2.5. При монтаже микрофона следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения микрофона.

### Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушение им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);



---

Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;

Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;

Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатация изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжение более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;

Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--

Дом Видеонаблюдения CCTVdom

г.Москва, Сущевский Вал, д.5, стр.20, 4 этаж, офис С14+

Тел: +7 (495) 414-13-47

E-mail: zakaz@cctvdom.ru